



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЯЛНИК PREMIUM 0503-002A-30W, 0503-002A-60W, 0503-002A-80W 41467, 41468, 41469

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Поялникът служи за свързване на метални части с помощта на нискотопяща се спойка, напр. калаено-оловна спойка за меко запояване. Поялникът е особено подходящ при свързването на елементи с по-голямо сечение, напр. автомобилни инсталации, домашни електрически инсталации с ниско напрежение и при други работи, изискващи по-висока температура на нагриване.

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Номинално напрежение **230V**
Номинална мощност **30 W, 60W, 80w**
Температура на накрайника **500°C**

СЪСТАВНИ ЧАСТИ: 1. Корпус; 2. Наконечник; 3. Мрежов кабел

ОБСЛУЖВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

След включването на поялника в мрежата трябва да се изчака около 3 минути за нагриване на наконечника, което да е достатъчно за правилна експлоатация. След нагриването на върха на наконечника докосваме с него спойката. След като спойката се разтопи и се натрупа на наконечника, насочваме наконечника към мястото на запояването. При първото използване на поялника се препоръчва цялостно (пълно) покриване на върха на наконечника с калай с цел по-лесно използване.

Сменяема част в поялника е наконечникът с диаметър 4 mm. За да се подмени наконечникът трябва да се изключи кабелът от контакта, да се изчака наконечникът да изстине напълно (да не се охлажда във вода) и да се развият всички прикрепващи винтове. Разрешава се използването на наконечници с диаметър мин. 3 mm. Използването на такъв наконечник ще предизвика намаляване на мощността на поялника с около 15%.

СЪХРАНЕНИЕ

Поялникът трябва да се съхранява на сухо място, свободно от влиянието на атмосферни фактори, като бъде предпазен от овлажняване.

Пазете поялника и кабела от механични повреди!

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. СОФИЯ
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com



ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com



ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ВАРНА
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com



СКЛАДОВА БАЗА
гр. ПЛЕВЕН
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ВНИМАНИЕ!

1. Забранява се използването на поялник с повреден или амортизиран (стеснен) накрайник – това води до опасност от разпръскване на разтопена спойка.
2. Поради специалната конструкция на кабела в случай на повреда кабелът не може да се смени с друг.
3. Забранява се използването на поялника в атмосфера с висока химическа активност поради опасност от избухване и във влажна атмосфера (над 90%).
4. Да се използва далеч от водни източници.
5. Да не се нагрива поялникът с изваден наконечник.
6. В оборудването на поялника е включена подпора.

